

MX120 Mikserivahvistin BT:llä, 120 W [100 V]

Audio-Professional

NEXT
audiocom



MX120 on 120 W:n (100 V) vahvistin, jonka erittäin pieni koko ja kevyt paino sopivat pieniin ja keskiuuriin asennuksiin. Se voidaan asentaa minne tahansa. MX120:n avulla voit käyttää useita äänisignaalaratkaisuja: USB, RCA, XLR, AUX ja BT. Tässä vahvistimessa on multimediasoitin, jonka avulla voit ohjata ja toistaa USB-signaalia.



100V 100 V:n linjalähtö



Laajennettu yhteensopivuus



USB-soitin



Kaukosäädin



Mikrofonitulo

MONIPUOLISET TULOLIITÄNNÄT

MX120:n avulla voit käyttää useita äänisignaalaratkaisuja: USB, RCA, XLR, AUX ja BT.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖKOHTEET

Kokoustilat, vähittäismyymälät, hotellit, baarit ja ravintolat, messuosastot, auditoriot, museot, teatterit, kunto- ja vapaa-ajankeskukset, uskonnolliset rakennukset.



Tekniset tiedot

Tuotetyyppi

Mikserivahvistin BT:llä

Vahvistimen teho

120W

SNR (signaali-kohinasuhde)

Mikrofoni: >74dB | Linjatulo: >80dB

Langaton yhteysjärjestelmä

BT v5.0

Tuloliitännät

1 x Stereo RCA | 1 x MIC (TS) | 1 x MIC tai
AUX (XLR) | 1 x Linjatulo (Phoenix-liitin) |
1 x 100 V IN (Phoenix-liitin) | 1 x USB A -tyyppi

Suojaukset

Tasajännite | Ylikuormitus | Oikosulku

Virrankulutus

150 W

IP-luokitus

Sisäkäyttöön

Taajuusvaste (-6dB)

80Hz - 16kHz

Kaiutinlähtö

100V

Tuloherkkyys

Mikrof.: 60mV (± 15 mV) | Linjatulo: 300mV (± 20 mV)

Langaton kantama

10m (32,8ft)

Äänisignaali-lähdöt

Linjalähtö

Jäähdytystyyppi

Nopeussäädettävä tuuletin

Erikoisominaisuudet

Vaimennus | Prioriteettimikrofoni |

Phantom-syöttö (+48 V) |

Basson säätö: ± 10 dB (100 Hz) | Diskantin säätö: ± 10 dB (10 kHz)

Mitat (L x K x S)

200 x 44 x 190 mm

Vahvistintekniikka

D-luokan vahvistin

THD+N

<0,5%

Mikseri

3 kanavaa

Äänisignaali-luotot

BT | Mikrofoni | CD-soitin | USB

Lähtöliittimet

1 x Stereo RCA

Virtalähde

AC 180 V - 250 V / 50 Hz - 60 Hz

ja/tai DC 24 V - 6 A

Rakenne

Alumiini / teräs

Nettopaino

1,5 kg

Toimituspaino

2 kg

